



## BUTTON LIST MISURATORE SMARTECOMETER MONODIREZIONALE

COSA APPARE SUL DISPLAY	COSA SIGNIFICA
<b>CODICE POD</b>	
Es: IT221E12345678	È il codice che identifica il punto di consegna dell'energia elettrica e quindi anche il contatore
Fascia oraria F}	Indica la fascia oraria di prezzo cui si riferiscono le misure. Sono possibili fino a 6 fasce di prezzo nell'arco della giornata
Pot.Ist.=}}},}}	Sono i kW prelevati al momento della lettura sul display (dato aggiornato ogni secondo)
<b>LETTURA PRELIEVI</b>	Inizia la serie di informazioni sull'energia e sulla potenza registrate dal contatore
<b>Periodo Corrente</b>	
Ax + = }}}	Indica il totale di energia attiva prelevata sulle diverse fasce orarie espressa in kWh (chilowattora) e registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Rx+L = }}}	Indica il totale di energia reattiva induttiva prelevata sulle diverse fasce orarie espressa in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrata dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Px+ Max =}}},}}	Indica la potenza massima in prelievo sulle diverse fasce orarie espressa in kW (chilowatt) registrata dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Data }}/}/}}	È la data corrente (al momento della visualizzazione)
Ora }}:}:}}	È l'ora corrente (al momento della visualizzazione)
<b>Lett.Per.Prec.</b>	
Ax + = }}}	Indica il totale di energia attiva prelevata sulle diverse fasce orarie espresse in kWh (chilowattora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Rx+L = }}}	Indica il totale di energia reattiva induttiva prelevata sulle diverse fasce orarie espresse in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Px+ Max =}}},}}	Indica la potenza massima in prelievo sulle diverse fasce orarie espresse in kW (chilowatt) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Data }}/}/}}	È la data corrente di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "giorno, mese, anno"
Ora }}:}:}}	È l'ora di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "ore, minuti, secondi"
<b>GRUPPO PESSE</b>	PESSE è l'acronimo del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale: è il gruppo al quale il cliente è associato per un eventuale distacco programmato disposto da TERNA a seguito dell'attivazione del piano di emergenza
Tensione =	Indica il valore di tensione (Volt) rilevata dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
P.Contr.Fx=*	È la potenza indicata nel contratto attivo, espressa in numero di kW (chilowatt) per ogni fascia
<b>CONTAT.RIMOSSO</b>	
<b>Lettura Prelievi</b>	
<b>Lett.Rimozione</b>	
A1+ = }}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per la fascia oraria di prezzo F1, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
A2+ = }}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per fascia oraria di prezzo F2, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
A3+ = }}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per fascia oraria di prezzo F3, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
Data }}/}/}}	È la data di rimozione dell'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G, espressa in "giorno, mese, anno".
Ora }}:}:}}	È l'ora di rimozione dell'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G, espressa in "ore, minuti, secondi".

Lett.Per.Prec.	
A1+ = {}{}{}{}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F1 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compliato con i simboli "yyyyyy"</b>
A2+ = {}{}{}{}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F2 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compliato con i simboli "yyyyyy"</b>
A3+ = {}{}{}{}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F3 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compliato con i simboli "yyyyyy"</b>
Data {}/{}/{}{}	È la data di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "giorno, mese, anno" dall'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G
Ora {}:{}:{}{}	È l'ora di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "ore, minuti, secondi" dall'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G

**Premendo per più di 2 secondi il pulsante appare la scritta "Simboli e Ver. SW" premendo nuovamente il pulsante, a ogni pressione si potranno leggere sul display le spiegazioni dei diversi simboli in uso, la LETTURA DEL TOTALE A+ al momento della visualizzazione sul display e solo per i GESIS il valore della costante di misura (COSTANTE K= ...) e le informazioni relative al software installato nel contatore. Le informazioni sul software sono dati tecnici che garantiscono l'autenticità e la conformità alla MID del software installato sul contatore. La modalità di visualizzazione "Simboli e Ver. SW" scompare dopo 15 secondi, poi si riconfigura la visualizzazione normale.**

COSA APPARE SUL DISPLAY	COSA SIGNIFICA
<b>CODICE POD</b>	
Es: IT221E12345678	È il codice che identifica il punto di consegna dell'energia elettrica e quindi anche il contatore
Fascia oraria F}	Indica la fascia oraria di prezzo cui si riferiscono le misure. Sono possibili fino a 6 fasce di prezzo nell'arco della giornata
Pot.Ist.=}}},}}	Sono i kW prelevati al momento della lettura sul display (dato aggiornato ogni secondo)
<b>LETTURA PRELIEVI</b>	Inizia la serie di informazioni sull'energia e sulla potenza registrate dal contatore
<b>Periodo Corrente</b>	
Ax + = }}}	Indica il totale di energia attiva prelevata sulle diverse fasce orarie espressa in kWh (chilowattora) e registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Rx+L = }}}	Indica il totale di energia reattiva induttiva prelevata sulle diverse fasce orarie espressa in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrata dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Px+ Max =}}},}}	Indica la potenza massima in prelievo sulle diverse fasce orarie espressa in kW (chilowatt) registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Data }}/}}/}}	È la data corrente (al momento della visualizzazione)
Ora }}:}}:}}	È l'ora corrente (al momento della visualizzazione)
<b>Let.Per.Prec.</b>	
Ax + = }}}	Indica il totale di energia attiva prelevata sulle diverse fasce orarie espresse in kWh (chilowattora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Rx+L = }}}	Indica il totale di energia reattiva induttiva prelevata sulle diverse fasce orarie espresse in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Px+ Max =}}},}}	Indica la potenza massima in prelievo sulle diverse fasce orarie espresse in kW (chilowatt) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Data }}/}}/}}	È la data corrente di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "giorno, mese, anno"
Ora }}:}}:}}	È l'ora di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "ore, minuti, secondi"
<b>LETTURA IMMISSIONI</b>	
<b>Periodo Corrente</b>	
Ax - = }}}	Indica il totale di energia attiva immessa sulle diverse fasce orarie espressa in kWh (chilowattora) registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Rx-L = }}}	Indica il totale di energia reattiva immessa sulle diverse fasce orarie espressa in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Px- Max =}}},}}	Indica la potenza massima in immissione sulle diverse fasce orarie espressa in kW (chilowatt) registrate dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
Data }}/}}/}}	È la data corrente (al momento della visualizzazione)
Ora }}:}}:}}	È l'ora corrente (al momento della visualizzazione)
<b>Let.Per.Prec.</b>	
Ax - = }}}	Indica il totale di energia attiva immessa sulle diverse fasce orarie espressa in kWh (chilowattora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente
Rx-L = }}}	Indica il totale di energia reattiva immessa sulle diverse fasce orarie espressa in kvarh (chilovoltampere reattivo ora) registrate dal contatore elettronico e congelate alla data/ora di termine del periodo precedente

Px- Max =}}}}}}	Indica la potenza massima in immissione sulle diverse fasce orarie espressa in kW (chilowatt) registrata dal contatore elettronico e congelata alla data/ora di termine del periodo precedente
Data }}/}}/}}	È la data corrente di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "giorno, mese, anno"
Ora }}:}}:}}	È l'ora di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "ore, minuti, secondi"
<b>GRUPPO PESSE</b>	PESSE è l'acronimo del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale: è il gruppo al quale il cliente è associato per un eventuale distacco programmato disposto da TERNA a seguito dell'attivazione del piano di emergenza
Tensione =	Indica il valore di tensione (Volt) rilevata dal contatore elettronico al momento della lettura sul display
P.Contr.Fx=*	È la potenza indicata nel contratto attivo, espressa in numero di kW (chilowatt) per ogni fascia
<b>CONTAT.RIMOSSO</b>	
<b>Letture Prelievi</b>	
<b>Letture Rimozione</b>	
A1+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per la fascia oraria di prezzo F1, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
A2+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per fascia oraria di prezzo F2, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
A3+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva espressa in kWh (chilowattora) per fascia oraria di prezzo F3, congelato alla data/ora di rimozione dal contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "xxxxxx"</b>
Data }}/}}/}}	È la data di rimozione dell'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G, espressa in "giorno, mese, anno".
Ora }}:}}:}}	È l'ora di rimozione dell'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G, espressa in "ore, minuti, secondi".
<b>Letture Per. Prec.</b>	
A1+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F1 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "yyyyyy"</b>
A2+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F2 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "yyyyyy"</b>
A3+ = }}}}}	Indica il totale di energia attiva per fascia oraria di prezzo <b>F3 PERIODO PRECEDENTE</b> espressa in kWh (chilowattora), riportata sul contatore elettronico 1G installato in precedenza sullo stesso POD <b>N.B. se non ci sono state rimozioni il campo è compilato con i simboli "yyyyyy"</b>
Data }}/}}/}}	È la data di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "giorno, mese, anno" dall'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G
Ora }}:}}:}}	È l'ora di congelamento del singolo periodo di fatturazione espressa in "ore, minuti, secondi" dall'eventuale contatore elettronico 1G sostituito con un contatore elettronico 2G

Premendo per più di 2 secondi il pulsante appare la scritta "Simboli e Ver. SW" premendo nuovamente il pulsante, a ogni pressione si potranno leggere sul display le spiegazioni dei diversi simboli in uso, la LETTURA DEL TOTALE A+ al momento della visualizzazione sul display e solo per i GESIS il valore della costante di misura (COSTANTE K= ...) e le informazioni relative al software installato nel contatore. Le informazioni sul software sono dati tecnici che garantiscono l'autenticità e la conformità alla MID del software installato sul contatore. La modalità di visualizzazione "Simboli e Ver. SW" scompare dopo 15 secondi, poi si riconfigura la visualizzazione normale.